HD-IHEP 98-04
HD-ASIC 41-0698

Entwicklung und Bau eines kompakten elektromagnetischen Kalorimeters

Institut für Hochenergiephysik
Universität Heidelberg

Dissertation
von
Achim Stellberger

INAUGURAL-DISSERTATION
zur
Erlangung der Doktorwürde

der
Naturwissenschaftlich-Mathematischen
Gesamtfakultät

der
Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg

vorgelegt von
Dipl.-Phys. Achim Stellberger
aus Bruchsal

Tag der mündlichen Prüfung: 23.6.1998

Entwicklung und Bau eines kompakten elektromagnetischen Kalorimeters

Gutachter: Prof. Dr. Karlheinz Meier
Prof. Dr. Ulrich Straumann

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Entwicklung und der Bau eines kompakten elektromagnetischen Kalorimeters beschrieben. Dieses Kalorimeter wird im H1-Detektor im sogenannten VLQ-Spektrometer zur Messung von Elektronen eingesetzt, die unter sehr kleinen Ablenkwinkeln gestreut werden. Das Kalorimeter hat die äußeren Abmessungen von 16x18x15 cm^3 (LxBxH). Um diese Kompaktheit zu erreichen, besteht die aktive Struktur des Kalorimeters aus einer Wolfram-Szintillator-Sandwichstruktur mit segmentierten Szintillatorebenen zur Messung des Auftreffpunktes. In den genannten Abmaßen sind sowohl die aktive Struktur als auch die hochintegrierte Ausleseelektronik des Kalorimeters enthalten. Ein wesentlicher Teil der Arbeit bestand in der Entwicklung eines Ausleschips für die Verstärkung der Signale aus den das Kalorimeter auslesenden Photodioden. Dieser Auslesechip wurde in einem 1.2 μm CMOS-Prozeß der Firma AMS (Austria Mikro Systeme) entwickelt und gebaut. Das Rauschverhalten der Vorverstärker auf den Auslesechips wurde zu $226 + 19\,\mathrm{e}^-/\mathrm{pF} \cdot \mathrm{C_d}$ bestimmt, wobei C_d die Photodiodenkapazität ist. Das fertige Kalorimeter wurde in einem Elektronenteststrahl von 1-6 GeV Energie getestet. Der Samplingterm der Energieauflösung wurde zu $(19 \pm 6)\%/\sqrt{E/\mathrm{GeV}}$ bestimmt, und der konstante Term zu $(6.4 \pm 3)\%$. Die großen angegebenen Fehler sind durch Strahluntergrund des Teststrahls bedingt. Der Rauschterm der Energieauflösung ist $(234 \pm 9)\,\mathrm{MeV}$. Das Kalorimeter bestizt eine exzellente Ortsauflösung von 820 μm bei einer Elektronenenergie von 6 GeV. Die Energieabhängigkeit der Ortsauflösung kann mit der Funktion $\Delta x = 2.06\,\mathrm{mm}/\sqrt{\mathrm{E/GeV}}$ parameterisiert werden. Im untersuchten Energiebereich konnten keine Abweichungen des Kalorimeters von linearem Verhalten festgestellt werden.

Abstract

In this thesis the development and assembly of a compact electromagnetic calorimeter is described. This calorimeter will be used in the H1 detector in the so called VLQ-Spectrometer for the measurement of electrons scattered by very small angles. The outer dimensions of the calorimeter are 16x18x15 cm^3 (LxBxH). To reach this compactness, the active structure consists of a tungsten-scintillator sandwich structure with segmented scintillator planes for the measurement of the impact point. In the given dimensions, the active structure as well as the highly integrated readout electronics of the calorimeter is contained. A crucial part of this work was the development of a readout chip for the amplification of the signals from the photodiodes reading out the calorimeter. This readout chip was developed and fabricated in a 1.2 μm CMOS-process of the company AMS (Austria Micro Systems). The noise behaviour of the preamplifiers on the readout chips was determined to be $226 + 19\,\mathrm{e}^-/\mathrm{pF} \cdot \mathrm{C_d}$, where C_d is the photodiode capacitance. The completed calorimeter was tested in an electron beam of 1-6 GeV energy. The sampling term of the energy resolution was determined to be $(19 \pm 6)\%/\sqrt{E/\mathrm{GeV}}$ and the constant term is $(6.4 \pm 3)\%$. The large errors given are due to background from the testbeam. The noise term of the energy resolution is $(234 \pm 9)\,\mathrm{MeV}$. The calorimeter features an excellent spatial resolution of 820 μm at an electron energy of 6 GeV. The energy dependence of the spatial resolution can be parameterized by the function $\Delta x = 2.06\,\mathrm{mm}/\sqrt{\mathrm{E/GeV}}$. In the region of energy examined no deviations from linear behaviour of the calorimeter could be found.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg ist seit 1991 der Speicherring HERA (Hadron-Elektron-Ringanlage) in Betrieb. HERA ist ein Elektron-Proton-Speicherring. Ein schematischer Überblick über den Speicherring ist in Abbildung 0.1 gegeben. HERA wird von verschiedenen Vorbeschleunigern mit Elektronen und Protonen



Abbildung 0.1: Der Speicherring HERA im Überblick. HERA wird durch verschiedene Vorbeschleuniger, die ebenfalls zu erkennen sind, mit Elektronen und Protonen gespeist.

gespeist. Die Elektronen und Protonen laufen in HERA mit Endenergien von 27.6 bzw. 820 GeV in zwei getrennten, übereinander montierten Speicherringen in entgegengesetzten Richtungen um. An vier Punkten des Speicherringes, den sogenannten Wechselwirkungspunkten, kreuzen sich beide Strahlen. In diesen Punkten treten Elektron-Proton-Wechselwirkungen auf, die mit an diesen Stellen aufgebauten Detektoren untersucht werden. An HERA sind zwei Kollisionsexperimente in Betrieb, die H1 und ZEUS genannt werden. Das Ziel dieser beiden Experimente ist es, die Struktur des Protons in einem neuen, durch HERA erschlossenen Bereich der kinematischen Variablen zu erforschen. Auch die Suche nach sogenannter "neuer Physik", die mit den heute gültigen Theorien nicht mehr erklärbar ist, wird an diesen Experimenten betrieben. Weitere Experimente an HERA sind HERMES und HERA-B, die jedoch beide mit ruhenden Targets arbeiten. HERMES untersucht unter Zuhilfenahme des HERA-Elektronenstrahls die Spinstruktur des Protons. HERA-B hingegen benutzt nur den HERA-Protonenstrahl, um die CP-

Verletzung im System der B-Mesonen nachzuweisen.

Durch Messungen von Wirkungsquerschnitten mit dem H1-Detektor, die in den zurückliegenden Jahren gemacht wurden, zeigte sich, daß in einem gewissen Meßbereich, bei kleinen Werten der kinematischen Variablen Q^2, ein Übergang zwischen zwei physikalischen Prozessen stattfindet. Dieser Übergang zwischen dem Bereich der Tief-Inelastischen-Elektron-Proton-Streuung und der Photoproduktion macht sich durch unterschiedliche Abhängigkeiten der Wirkungsquerschnitte von den kinematischen Variablen bemerkbar, so daß es interessant ist, den Übergangsbereich zu erforschen. Bisher war jedoch der H1-Detektor nicht in der Lage, diesen Übergangsbereich zu untersuchen, da er keine Detektorkomponenten hat, die im interessanten Bereich der Kinematik messen können. Aus diesem Grund wird der H1-Detektor um das "VLQ-Spektrometer" erweitert, das es möglich macht den angesprochenen Bereich bei kleinen Q^2 (**V**ery **L**ow $\mathbf{Q}^2$) zu untersuchen.

Das VLQ-Spektrometer besteht aus einem Spurdetektor, einem elektromagnetischen Kalorimeter, einem Detektor zur Flugzeitmessung und einem Fahrmechanismus, an dem der Spurdetektor und das Kalorimeter befestigt sind. In dieser Arbeit wird die Entwicklung des elektromagnetischen VLQ-Kalorimeters beschrieben.

Im ersten Kapitel wird der H1-Detektor beschrieben und die Kinematik der e-p-Streuung besprochen. Darauf folgen im zweiten Kapitel nähere Ausführungen zur Motivation für den Bau des VLQ-Spektrometers. Nach der Diskussion der physikalischen Messungen, die mit dem Spektrometer gemacht werden, wird der Aufbau des gesamten Spektrometers erklärt und die mit ihm erreichbare Meßgenauigkeit diskutiert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich dann mit Schauersimulationen zum VLQ-Kalorimeter. Nach der Optimierung der Geometrie der aktiven Struktur des Kalorimeters mit Hilfe der Simulation werden anschließend verschiedene Eigenschaften des Kalorimeters wie Energie-, Ortsauflösung und Energieeinschluß im Kalorimeter diskutiert. Im vierten Kapitel wird die Entwicklung der Ausleseelektronik, die ein Hauptbestandteil dieser Arbeit ist, beschrieben. Zuerst wird das optische System des Kalorimeters erläutert. Anschließend wird die Theorie rauscharmer Vorverstärker besprochen, und der Bau eines Auslesechips für das VLQ-Kalorimeter als integrierte Schaltung (ASIC("Application Specific Integrated Circuit")) erklärt. Auch der Rest der Auslesekette bis zur Standard-H1-Kalorimeterauslese und die Triggerelektronik werden besprochen. Das fünfte Kapitel beschreibt den mechanischen Aufbau des VLQ-Kalorimeters, und im sechsten Kapitel werden Ergebnisse von Teststrahlmessungen, die mit den fertigen Modulen des VLQ-Kalorimeters an einem Elektronenteststrahl am DESY durchgeführt wurden, vorgestellt. Es werden sowohl die Energie- und Ortsauflösung, als auch Messungen zur Homogenität, der Form von Schauerprofilen und dem Energieeinschluß im Kalorimeter gezeigt.

Den Schluß der Arbeit bildet eine Zusammenfassung.

Kapitel 1

Der H1-Detektor bei HERA

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Bau einer neuen Komponente für den bereits am Speicherring HERA [1] in Betrieb befindlichen H1-Detektor [2]. Dieses Kapitel führt in den Aufbau des H1-Detektors und dessen Zweck ein. Der erste Abschnitt beschreibt kurz den Speicherring HERA. Darauf folgt eine Beschreibung der wichtigsten Detektorkomponenten des H1-Detektors. Danach werden die kinematischen Variablen, mit denen die e-p-Streuung beschrieben wird, eingeführt. Der H1-Detektor dient zur Messung dieser Variablen, in deren Abhängigkeit dann z.B. Wirkungsquerschnitte angegeben werden.

1.1 Der Speicherring HERA

Der HERA Speicherring besteht aus zwei getrennten übereinanderliegenden Speicherringen für Elektronen bzw. Positronen und für Protonen. Der Protonspeicherring ist mit supraleitenden Magneten aufgebaut, und der Elektronen/Positronen Speicherring mit normalleitenden Magneten. Der normalleitende Speicherring kann sowohl mit Elektronen als auch Positronen betrieben werden. Der Umfang des Speicherringes ist 6336 m. An vier Wechselwirkungspunkten werden die beiden entgegengesetzt umlaufenden Teilchenstrahlen unter einem Winkel von $0°$ zur Kollision gebracht. Die Energie der Positronen in der Runperiode 1997 betrug 27.6 GeV, die der Protonen 820 GeV. Die Strahlen in den Speicherringen sind nicht kontinuierlich, sondern weisen eine zeitliche und räumliche Struktur auf. Die Teilchen laufen in Paketen um den Ring. In der Maschine befinden sich in jedem Ring 175 Teilchenpakete, die in einem zeitlichen Abstand von 96 ns aufeinandertreffen. Nach dem Durchlauf aller 175 Pakete durch einen Wechselwirkungspunkt kommt eine Strahlpause von ca. 4 μs, bevor dann wieder das erste der 175 Pakete zum Wechselwirkungspunkt kommt. Diese Strahlpause wird benötigt, um die Ablenkspannung hochzufahren, wenn der Protonenstrahl aus der Maschine genommen wird. Hat diese Ablenkspannung nämlich keinen definierten Wert beim Durchgang der Protonen, werden diese unkontrolliert abgelenkt. Trifft der so abgelenkte Protonstrahl auf Maschinenelemente, kann er dort Schäden verursachen. Es gibt in jedem der beiden Speicherringe auch Teilchenpakete, die keine Kollisionspartner im anderen Speicherring haben. Diese Pakete dienen zur Bestimmung von Untergründen, die durch Strahl-Gas- und Strahl-Strahlrohr-Wechselwirkungen zustande kommen. In Tabelle 1.1 sind einige Parameter des Speicherrings HERA zusammengefaßt. Dabei sind sowohl die Designwerte als auch die in 1997 aktuellen Werte aufgeführt.

HERA-Parameter	Design		1997	
	e^+	p	e^+	p
Strahlenergie [GeV]	30	820	27.6	820
Schwerpunktsenergie [GeV]	314		300	
Magnetisches Feld [T]	0.165	4.65	0.165	4.65
mittlerer Strahlstrom [mA]	58	163	28.2	73.5
Anzahl der Teilchenpackete	210	210	175+14	175+6
Bunch Crossing Zeit [ns]	96			
mittl. spezifische Luminosität [$cm^{-2}s^{-1}mA^{-2}$]	$3.6 \cdot 10^{29}$		$4.8 \cdot 10^{29}$	
mittlere Luminosität [$cm^{-2}s^{-1}$]	$1.6 \cdot 10^{31}$		$4.3 \cdot 10^{30}$	
integrierte Luminosität [$pb^{-1}a^{-1}$]	35		32.4	

Tabelle 1.1: HERA Parameter

1.2 Der H1-Detektor

In Abbildung 1.1 ist der H1-Detektor in einem Querschnitt zu sehen. Der H1-Detektor ist am Speicherring HERA am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg aufgebaut. Der HERA-Speicherring stellt Elektronen oder Positronen und Protonen zur Verfügung, die im Wechselwirkungspunkt, der im Zentrum des H1-Detektors liegt, zur Kollision gebracht werden. Wie in der Ansicht von Abbildung 1.1 eingezeichnet, kommen die Protonen von rechts mit einer Energie von 820 GeV und die Elektronen von links mit einer Energie von 27.6 GeV in den Detektor. Die Definition des H1-Koordinatensystems ist ebenfalls aus dieser Abbildung zu entnehmen. Die +z-Achse ist mit der Protonflugrichtung identisch und wird auch Vorwärtsrichtung genannt. Die x-Achse des H1-Koordinatensystems ist horizontal orientiert und zeigt zur Mitte des HERA-Ringes. Die y-Achse zeigt senkrecht nach oben. Aufgrund der viel größeren Protonenenergie ist der Energie- und Teilchenfluß in Protonflugrichtung konzentriert. Bei der Mehrzahl der e-p-Wechselwirkungen gibt es aufgrund der hohen Wirkungsquerschnitte für diese Ereignisse, auch Teilchen, die in die Rückwärtsrichtung fliegen. Diese Teilchen haben jedoch im allgemeinen weniger Energie als die in Vorwärtsrichtung fliegenden Teilchen. Deshalb ist der H1-Detektor in der Vorwärtsrichtung viel massiver gebaut als in der Rückwärtsrichtung. Das ist leicht in Abbildung 1.1 zu erkennen. Der Detektor besteht aus vielen Einzeldetektoren, die alle spezifische Meßaufgaben erfüllen. Im folgenden werden die einzelnen Detektorkomponenten und ihre Funktion kurz erläutert. Im Text wird Bezug auf die Nummern, die in Abbildung 1.1 eingezeichnet sind und die einzelnen Detektorkomponenten kennzeichnen, genommen.

- Die Spurdetektoren(2,3):

  Die Spurdetektoren, die in Abbildung 1.1 mit den Nummern zwei und drei gekennzeichnet sind, dienen zur Vermessung der Spuren von geladenen Teilchen, die bei den e-p-Kollisionen entstehen. Da die Teilchen an Materie gestreut werden und dadurch ihre Ursprungsrichtung verändern, muß vermieden werden, daß die Teilchen vor der Messung viel Material durchlaufen. Deshalb sind alle Spurdetektoren möglichst nahe am Wechselwirkungspunkt gleich an der Strahlröhre(1) angeordnet. Dabei